

American DJ®

DP-DMX-20L 4 kanálový DMX dimmer

Uživatelský manuál

Funkce

- 3-pinové konektory standardu DMX (vstup/výstup)
- úroveň tlumení 0-100%
- 16 vestavěných programů ovlivnitelných režimy Speed(rychlost) a Dimmer(intenzita)
- protokol DMX-512 pro přenos informací do 4 kanálů
- záloha paměti pro případ výpadku proudu
- 4 místný displej zobrazující stav přístroje

Přehled

Čelní panel:

1. Výstup kanálů – 2A/kanál, celkově 8A max.(CE)
2. LED kanálů – indikuje použití kanálu
3. Displej – zobrazuje stav přístroje
4. Mode - výběr provozního módu mezi Chase a Recieve
5. Menu - výběr nastavení
6. Nahoru – zvýší hodnotu na displeji
7. Dolu – sníží hodnotu na displeji

Zadní panel:

8. Power – zapnutí/vypnutí přístroje
9. Napájecí kabel – druhý konec zapojte do zásuvky
10. Pojistka kanálu – F6,3A 250V 5x20mm
11. DMX In – vstup DMX signálu
12. DMX Out – výstup DMX kanálu do dalšího DMX zařízení

Ovládání

Chase mód (přehrávání)

1. Pro výběr Chase módu zmáčkněte tlačítko Mode. Na displeji se vypíše P:XX (XX-číslo chase).
2. Zmáčkněte tlačítko Nahoru/Dolu pro výběr jednoho ze 16 vestavěných chasů.
3. Pro nastavení rychlosti přehrávání chasu (Speed) zmáčkněte tlačítko Menu.
4. Tlačítkem Nahoru nebo Dolu nastavte požadovanou rychlost.
5. Pro přepnutí do Dimmer módu zmáčkněte tlačítko Menu.
6. Tlačítkem Nahoru nebo Dolu nastavte požadovanou intenzitu chasu.

Recieve mód (příjem dat)

1. Pro výběr Recieve módu zmáčkněte tlačítko Mode. Na displeji se zobrazí přítomnost DMX signálu.
2. Tlačítkem Nahoru nebo Dolu upravte nastavení kanálů.
Když nastavíte adresu pro první kanál 25, potom pro zbytek kanálů bude 26, 27 a 28.
3. Zmáčkněte tlačítko Menu. Displej zobrazí CH:01/CH:02/CH:04.
4. Nastavení kanálů vyberte tlačítkem Nahoru nebo Dolu.
*Pozn.: CH:01 – jedno-kanálový výstup bude ovládán jedním DMX kanálem
CH:01 – dvou-kanálový výstup bude ovládán jedním DMX kanálem
CH:04 – čtyř-kanálový výstup bude ovládán jedním DMX kanálem*

Technické parametry

Napájení	AC 230V, 50-60Hz, 8A (CE)
Výstup kanálu.....	2 A/kanál, celkem 8A (CE)
DMX Out/In	3 pin zásuvka & zástrčka XLR
Pojistka kanálu	F6.3A 250V 5x20mm
Rozměry	212X188X71mm
Hmotnost	2.4 Kg